

一. 功能说明

本产品用于检查电源插座各级是否按照要求连接（10A），以及家居的用电保护系统是否正常，能及时提醒用户对故障及安全隐患的插座作出调整，对您的保护系统进行检修，确保家居用电安全。

二. 使用说明

2.1 检查电源插座各级是否按照要求连接：取出插座测试器，对应插座的规格（10A），然后插至被测插座上，观察插座测试器上 3 颗 LED 的显示状态，根据显示情况对应查表，便可得知被测插座各极连接情况。

2.2 检查用电保护系统是否正常：

在上述 2.1 项目检查结果为正确的情况下，按下“漏电开关测试”按键，这时如果该线路接地电阻符合规范设计要求，在漏电保护开关无问题的情况下，漏电保护开关就应立即跳闸断电。

三. 注意事项

3.1 插座漏电检测仪显示“正确”，只能说明你现在检测的这一级插座只是“相位连接正确”，它并不意味着该插座接地电阻阻值就符合规范设计要求，只有通过“漏电开关测试”按钮测试这一功能，才能最终确定被检插座的接地阻值，漏电保护开关这一安全系统是否真正是合格了。

3.2 为了你的安全，使用时请小心，不要把插片弄变形，以免影响测试结果。

3.3 检查用电保护系统前，请关闭用电器具，确保断电不会造成任何伤害。

四. 技术参数

1. 额定电压：Un=250V(AC)
2. 额定剩余动作电流：I Δ n=30mA
3. 接地电阻满足规范设计要求